

EN-FLH10P, EN-FLH20P, EN-FLH30P, EN-FLH50P

HIGH POWER LED FLOODLIGHTS WITH PASSIVE INFRA-RED MOVEMENT DETECTOR

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Input voltage – 180–265V 50Hz AC.
- These luminaires are not dimmable.
- These luminaires are IP65 and are protected against low pressure water jets.
- Powder coated luminaires are corrosion resistant but the finish may degrade in the long term if installed in coastal areas.
- Do not install in chlorinated areas, i.e. swimming pools. Do not install in saunas or steam rooms.
- Do not install luminaire near air conditioners or central heating units as this may affect operation.
- There are no serviceable parts in these luminaires.
- Caution: Do not stare directly into the LEDs in operation. These are high power LED floodlights and may be harmful to eyes.
- These luminaires are Class 1 and must be earthed

LUMINAIRES WITH PASSIVE INFA-RED MOVEMENT DETECTOR

PRINCIPLE OF OPERATION

- The lamp switches on when the detector senses "warmth movement" in the surrounding area if it is dark enough.
- The PIR detector is equipped with three adjustment knobs. See Fig. 1.

TIME ADJUSTMENT

- The period that the lamp stays on after no more movement is detected can be adjusted between 10 ± 3 secs to 8 ± 2 mins.
- Turn clockwise to increase the on period and vice versa.

SENSITIVITY ADJUSTMENT

- The sensitivity of the detector can be adjusted according to the use of the location. Detection range can be adjusted from low sensitivity (5m) to high sensitivity (10m). Turn clockwise to increase the sensitivity and vice versa.

LUX ADJUSTMENT

- The level of illumination at which the PIR detector can be activated so that it can detect movement can be adjusted between 3 and 2000 Lux. When adjusting to "Sun" mode the movement sensor works in both the day and night. When adjusted to "Moon" mode, the movement sensor works in ambient light of less than 3LUX.
- Turn clockwise to increase the lighting value and vice versa.

FIELD OF DETECTION

The field of detection of the PIR sensor can be adjusted 120° in the horizontal and vertical directions. By means of horizontal adjustment the permanent 120° field of detection range can be reduced or expanded. See Fig. 2. By means of vertical adjustment the detection range can be reduced or expanded. See Fig. 3. In this way false detection caused by movement in neighbouring areas can be excluded. The best detection is achieved by approaching the field of detection perpendicular to its axis. See Fig. 4. If the field of detection is approached in the direction of its axis, the detector will, in some instances, respond later. See Fig. 5.

INSTALLATION

- Fix the luminaire out of reach (2.5m) with 2 screws of the appropriate size.
- Connect the mains supply cable to the terminals as follows:
LIVE - (red or brown) to terminal marked L.
NEUTRAL - (black or blue) to terminal marked N.
EARTH - (green/yellow) to terminal marked E.
- The luminaire MUST be earthed.

PROJECTEUR LED HAUTE PUISSE AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION

- Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult an electricien qualifié.
- Tension d'alimentation : 180–265 VAC 50Hz.
- Ces luminaires sont pas dimmables.
- Ces luminaires sont IP65 et sont protégés contre les jets d'eau à basse pression.
- Ces luminaires sont peints et résistants à la corrosion mais peuvent subir des dégradations d'aspect si ils sont installés dans des zones côtières.
- Ne pas les installer dans des zones chlorées, comme la proximité des piscines.
- Ne pas les installer dans les saunas ou les bains à vapeur.
- Il n'y a aucune pièce réparable dans ces luminaires.
- Attention: Ne pas regarder directement la source lumineuse en fonctionnement Ce sont des projecteurs LED à forte puissance dont le flux lumineux peut être dangereux pour les yeux.
- Ces luminaires de Classe 1 doivent être impérativement connectés à la terre.

LUMINAIRE AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT A INFRA-ROUGE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le projecteur s'allume lorsque le détecteur détecte "un mouvement de chaleur" dans l'espace concerné s'il est assez sombre.
- Le détecteur est équipé de trois boutons de réglages.

RÉGLAGE DE LA TEMPORISATION D'ÉCLAIRAGE

- La durée d'éclairage après l'absence de détection de mouvement peut être ajustée de 10 ± 3 secondes à 8 ± 2 minutes
- Tournez vers la droite le bouton "TIME" pour augmenter la durée et vice-versa.

RÉGLAGE DE LA ZONE DE DÉTECTION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- La sensibilité du détecteur peut être ajustée en fonction de son emplacement. La zone de détection peut être réglée d'une courte portée (5m) à une longue portée (12m).
- Tournez vers la droite le bouton "SENSITIVITY" pour augmenter la zone de détection et vice-versa.

RÉGLAGE DU SEUIL DE LUMINOSITÉ

- Le seuil de luminosité au-delà duquel la détection de mouvement va déclencher l'allumage du projecteur, peut être réglé entre 3 et 2000 Lux. En position "SUN", le capteur de mouvement fonctionne quelque soit le niveau d'éclairage.
- En position "MOON", le capteur de mouvement ne déclenchera l'éclairage que si la luminosité ambiante est inférieure au seuil demandé.
- Tournez vers la droite le bouton "DAYLIGHT" pour augmenter la valeur du seuil d'éclairage et vice-versa.

INSTALLATION

- Fixer le luminaire à une hauteur de 2m50 minimum avec 2 vis de la taille appropriée •
 - Raccorder le câble d'alimentation au bornier de connexion:
- PHASE - (rouge ou marron) à la borne "L"
NEUTRAL - (noir ou bleu) à la borne "N"
TERRE - (vert/jaune) à la borne
- Le luminaire doit être connecté à la TERRE

HIGH POWER LED FLOODLIGHTS MIT INFRAROT BEWEGUNGSMELDER

WICHTIGE INSTALLATIONSFOMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Eingangsspannung – 180–265V 50Hz AC.
- Diese Leuchten sind nicht dimmbar.
- IP65-Zertifizierung: Schutz vor Strahlwasser
- Hochwertige Lackierung verringert Auswirkungen durch Korrosion, jedoch kann das Material in Küstengebieten erodieren.
- Nicht für die Installation in chlorhaltigen Bereichen wie z.B. Schwimmbädern, Saunen oder Dampfbädern geeignet.
- Nicht für die Installation neben Klimaanlagen oder Zentralheizungen geeignet, da sich diese negativ auf die Betriebsdauer auswirken können.
- In der Lieferung sind keine Ersatzteile für die Leuchte vorhanden.
- ACHTUNG: Diese Leuchten sind HIGH POWER LED Floodlights. Bitte nicht direkt in die LED Leuchte schauen, da dies den Augen schaden kann.
- Diese Leuchte gehört der Schutzklasse 1 an und muss geerdet werden.

LEUCHTEN MIT INFRAROT BEWEGUNGSMELDER FUNKTIONEN

- Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, sobald der Detektor in näherer Umgebung eine Bewegung bei Dunkelheit wahrnimmt.
- Der PIR Detektor ist mit 3 Einschaltknöpfen versehen. Siehe Abb. 1.

ZEITEINSTELLUNG

- Die Haltzeit der Leuchte kann zwischen 10 ± 3 Sek. bis zu 8 ± 2 Min. eingestellt werden.
- Die Einschaltzeit kann erhöht und gesenkt werden, indem man im Uhrzeigersinn dreht.

EINSTELLUNG DER SENSITIVITÄT

- Die Empfindlichkeit des Detektors kann je nach Einsatzort angepasst werden. Der Erfassungsbereich kann von einer niedrigen Empfindlichkeit (5m) bis zu einer hohen Empfindlichkeit (10m) eingestellt werden.
- Die Empfindlichkeit kann erhöht und gesenkt werden, indem man im Uhrzeigersinn dreht.

EINSTELLUNG BEI TAGESLICHT

- Die Beleuchtungsstärke, bei der der PIR-Detektor aktiviert werden kann, damit er die Bewegung erkennt, kann zwischen 3 und 2000 Lux eingestellt werden. Im „Sun“-Modus ist der Bewegungsmelder am Tag und in der Nacht betriebsbereit. Im „Moon“-Modus ist der Bewegungsmelder bei einem Umgebungslicht von weniger als 3 Lux betriebsbereit.
- Die Lichtausbeute kann erhöht und gesenkt werden, indem man im Uhrzeigersinn dreht.

ERFASSUNGSBEREICH

Das Erfassungsfeld des PIR-Sensors kann in horizontaler und vertikaler Richtung um 120° verstellt werden. Durch horizontale Einstellung kann das permanente 120° Feld des Erfassungsbereichs reduziert oder erweitert werden, siehe Abb. 2. Durch vertikale Einstellung kann der Erfassungsbereich reduziert oder erweitert werden, siehe Abb. 3. Auf diese Weise kann eine fehlerhafte Erkennung von Bewegung in benachbarten Gebieten ausgeschlossen werden. Eine bestmöglich Erkennung kann erreicht werden, indem das Erfassungsfeld senkrecht zu seiner Achse angenähert wird, siehe Abb. 4. Der Detektor wird in einigen Fällen erst später reagieren, wenn das Erfassungsfeld in Richtung zu seiner Achse steht, siehe Abb. 5.

INSTALLATION

- Befestigen Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite (2,50m) mit 2 Schrauben der passenden Größe.
- Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an die Klemmen an:
LIVE – (rot oder braun) mit dem Terminal mit der Kennzeichnung L verbinden.
NEUTRAL – (schwarz oder blau) mit dem Terminal mit der Kennzeichnung N verbinden.
EARTH – (grün/gelb) mit dem Terminal mit der Kennzeichnung E verbinden.
• Die Leuchte MUSS ZWINGEND geerdet sein.

PROIETTORI DI ALTA POTENZA LED CON IL RILEVATORE INFRA-ROSSO DI MOVIMENTO

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita in conformità all'ultima Edizione del Regolamento Nazionale di Cablaggio. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
- Tensione di ingresso - 180–265V 50Hz AC.~
- Questi apparecchi non sono dimmerabili.
- Questi apparecchi sono IP65 e protetti contro getti d'acqua a bassa pressione.
- Gli apparecchi a polveri resistono alla corrosione, ma la finitura può degradarsi nel lungo periodo se installata in aree costiere.
- Non installare in aree clorurate, cioè piscine. Non installare nelle saune o nelle stanze a vapore.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di condizionatori d'aria o unità di riscaldamento centralizzato, ciò potrebbe influire sul funzionamento.
- Non ci sono parti riparabili in questi apparecchi.
- Attenzione: non fissare direttamente il proiettore in funzione. Questi sono proiettori LED ad alta potenza e possono essere nocivi agli occhi.
- Questi apparecchi sono di classe 1 e devono essere collegati a terra

APPARECCHI ILLUMINATI CON RILEVATORE INFRA ROSSO PASSIVO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- La lampada si accende quando il rilevatore rileva "movimenti di calore" nell'area circostante se è abbastanza buio.
- Il rilevatore PIR è dotato di tre manopole di regolazione. Vedi Figura 1.

REGOLAZIONE TEMPORALE

- Il periodo in cui la lampada rimane accesa dopo che non viene rilevata più movimento può essere regolata tra 10 ± 3 sec e 8 ± 2 min.
- Rotare in senso orario per aumentare il periodo di accensione e viceversa.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

- La sensibilità del rilevatore può essere regolata in base all'uso della posizione. La fascia di rilevamento può essere regolata da bassa sensibilità (5m) ad alta sensibilità (10m).
- Girare in senso orario per aumentare la sensibilità e viceversa.

REGOLAZIONE DIURNA

- Il livello di illuminazione in cui il rilevatore PIR può essere attivato in modo da poter rilevare il movimento può essere regolato da 3 a 2000 Lux. Quando si regola in modalità "Sun" il sensore di movimento funziona sia in giorno che in notte. Quando è regolato in modalità "Luna", il sensore di movimento funziona in condizioni ambientali inferiori a 3Lux.
- Rotare in senso orario per aumentare il valore di illuminazione e viceversa.

CAMPION DI RILEVAMENTO

Il campo di rilevamento del sensore PIR può essere regolato a 120° nelle direzioni orizzontali e verticali. Con regolazione orizzontale, il campo di rilevamento permanente a 120° può essere ridotto o ampliato. Vedere la Figura 2. Con la regolazione verticale l'intervallo di rilevamento può essere ridotto o ampliato. Vedere la Figura 3. In questo modo è possibile escludere la falsa rilevazione causata da movimento nelle aree limitrofe. Il miglior rilevamento si ottiene raggiungendo il campo di rilevamento perpendicolare al suo asse. Vedere la Figura 4. Se il campo di rilevamento viene avvicinato nella direzione del suo asse, il rilevatore, in alcuni casi, risponderà in ritardo. Vedere Figura 5.

INSTALLAZIONE

- Fissare l'apparecchio fuori dalla portata (2,5 m) con 2 viti della dimensione appropriata. Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera come segue:
LIVE - (rosso o marrone) al terminale contrassegnato da L.
NEUTRAL - (nero o blu) al terminale contrassegnato con N.
TERRA - (verde o giallo) al morsetto contrassegnato
- L'apparecchio deve essere collegato a terra.

Fig 1.






Fig 2.




TOP VIEW

Fig. 3



SIDE VIEW

Fig. 4.



GOOD SENSITIVITY

Fig. 5.



POOR SENSITIVITY



Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only)

 Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal.

GARANTIE

This product is guaranteed for a period of 3 years from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.



Protection de l'environnement (D.E.E.E.) – N° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne WEE/BG0130YX (Royaume-Uni uniquement)

 Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Aurora Limited ne préleve aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit Aurora, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation ou installation, d'une altération et du retrait de l'étiquette de contrôle de qualité, d'une installation dans un environnement mal approprié ou d'une installation non-conforme à la dernière édition du Règlement national de câblage. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du renvoi de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie est en sus des droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)

 Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallsortung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantiedauer von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie entfällt im Falle von unsachgemäßem Gebrauch, Installation, Fälschung und Entfernung des Datumssetkets, der Installation in einer ungeeigneten Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften genügt. Sollte dieses Produkt während der Garantiedauer ausfallen, wird es gebührenfrei ausgetauscht, wenn es korrekt installiert worden ist und das fehlerhafte Gerät zurückgegeben wird. Aurora haftet nicht für Installationskosten, die mit dem Austausch dieses Produkts zusammenhängen. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getätig haben. Aurora behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Spezifikationen zu ändern.



Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)

 La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separare tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Il prodotto è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK

 De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggeworpen. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advises. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar en vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, en verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedradingsoverschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop.



Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)

 La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Este producto tiene garantía por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación de un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquier costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)

 Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) får inga produkter med denna märkning (symbolen till vänster) kastas i hushållssoporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Aurora debiterar inte sina kunder några WEEE-miljöavgifter för berörda elektriska produkter. Orsotrar avfall riskerar att skada miljön och människors hälsa. Särskilt därfor att elavfall från andra typer av avfall och se till att det deponeras hos kommunens återvinningscentral. Din kommun, lokala återvinningscentral eller lokala återförsäljare kan ge mer information om återvinning. Om försäljaren har debiterat en avgift för WEEE-bortskaffning vid inköpet av Aurora-produkten är försäljaren skyldig att ta emot och bortskaffa den utgåtta produkten på ett korrekt sätt.

GARANTI

Denna produkt omfattas av 3 års garanti från och med inköpsdатумet. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning eller installation, ingrep, borttagande av etiketten med kvalitetskontrolldатum, installation i olämplig miljö eller installation som inte utförs enligt gällande bestämmelser för elinstallations. Om produkten upphör att fungera under garantiperioden ersätts den kostnadsfritt under förutsättning att installationen utförs korrekt och att den felaktiga produkten returneras. Aurora ansvarar inte för eventuella installationskostnader i samband med utbyte av produkten. Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter i inköpslandet. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan förvarning.



الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية) (W.E.E.E.) . رقم التسجيل وفقاً للوائح WEE/BG0130YX Aurora هو (المملكة المتحدة فقط)

تحتطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (WEEE) (أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (اللوحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تحتمل شركة Aurora أي مصاريف للتخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE، ولمنع التأثير المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سبطه، يرجى تخلص أي منتج من هذه المنتجات من المخاطر التي يتعرض لها بسلطة إغلاقه عليه، راجع مع المنشآتها التي تديرها أو مركز التسويق أو مركز التسويق على المخواة (فضلاً عن التخلص من المنتج)، وعند شراءك أحد منتجات Aurora، يرجو تقديم التمهيد بتحمل رسوم التخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE وبعده عليك أن تصل بالمنتهي للحصول على المنشآة على قيامه بأخذ المنتج التخلص منه بكيفية سليمة.



الضمان: هذا المنتج مضمون لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الشراء، وهذا الضمان لا يسري مفعوله في حالة سوء الاستعمال أو سوء التركيب أو العلت بالمنتج أو إزالة بطاقة تاريف المودعة، أو عند التركيب في مكان غير ملائم بحسب العمل أو عند تركيبة على غير مطابق للطبيعة المحلية من اللوائح الوطنية لتصنيفات الأسلامة. وإذا أخفق هذا المنتج أثناء فترة الضمان فسوف يتم استبداله مجاناً وبعده ذلك للتركيب السادس، ولا تقبل شركة Aurora المسؤولية عن أي تكاليف للتركيب مرتبطة باستبدال هذا المنتج، وهذا الضمان هو بالإضافة إلى حقوق الشارة المائية في بلاذر، وتحتفظ Aurora بالحق في تعديل المنشآت بدون إشعار مسبق.